Фрагмент: «Подключение ПГУ по 3-х проводной схеме».

Переговорное устройство допускается подключать используя 3 жилы кабеля. В этом случае на клеммнике переговорного устройства соединить входы 1 «Вызов» и 3 «Микрофон электретный», а на клеммнике КУН-2Д.1 соединить соответствующие входы К «Вызов» и М «Микрофон электретный».

Клеммы линии связи «ПС» (Линия 2)

КУН-2ДМ

XS 7 Линия связи 2

1	Вход линия плюс
2	Вход линия минус
3	Заземление

К RS устройствам (при подключении КУП-RS клеммы «+U»,«⊥» не используются)

XS 2

4	Минус	RS-485
5	Плюс	
6	В	
7	А	
1	Входы для подключения дискретных датчиков	
2		
3		
4		
5		
1	Вход Т1	Входы для подключения датчиков температуры
2	Вход Т2	
3	Выход +5В	
4	Выход -	
1	Входы для подключения кнопок вызова переговорных устройств	
2		
3		
1	Входы для подключения микрофонов электретных переговорных устройств	
2		
3		
1	Входы для подключения динамиков переговорных устройств	
2		
3		
1	Выход управления	
⊥	Общий	
⊥		

Использовать витую пару

Кнопка вызова — Переговорное устройство 1: Вызов 1, Динамик 2, Микрофон электретный 3, Общий 4

Кнопка вызова — Переговорное устройство 3: Вызов 1, Динамик 2, Микрофон электретный 3, Общий 4

Использовать витую пару

XS 8 Линия связи 1

1	Вход линия плюс
2	Вход линия минус
3	Заземление

Минус — Плюс

К линии связи (пульту, кио)

Клеммы линии связи «телеметрии» (Линия 1)

Рис. Б 2.2.1 Схема подключения КУН-2ДМ к двухпроводной линии связи.